



## **Digitaler TWIN HDTV SAT Receiver PVR-Ready**

**Open-Source Linux Betriebssystem (Enigma2)**

**2 x CI- Schacht, 2 x Conax Kartenleser,**

Open-Source Linux Betriebssystem (Enigma2)

Broadcom Mips Prozessor 400 Mhz

Twin DVB-S2 Tuner

MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform)

16 Stelliges Alphanummerisches VFD Display

2 x CI- Schacht (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)

2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)

3 x USB2.0 (1xFront/2xBack)

10/100 Mbit Ethernet Interface

1 x intern SATA für den Einbau einer HDD

1 x E-SATA

1 x V.24/RS232

HDMI Anschluss

2 x Scart

1 x YPrPb

1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch)

Kanalwechsel < 1 Sekunde

MP3 Player und JPG Bildbetrachter

Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)

EPG (electronic program guide)

Unterstützung von Bouquet-Listen

OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung

Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf

Videotext

DiSEqC 1.0,1.1 und 1.2

Standby Leistungsaufnahme < 1 Watt

Länge: 38 cm, Breite: 29 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 4 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!