MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Flachantenne Selfsat > IP 36

megasat.tv

Live-TV zu mobile oder SAT>IP fähige Endgeräte

Symbolische Abbildung

Technische Daten

Artikelnummer	200186
Beschreibung	Flachantenne für Satellitenempfang und
	Übertragung an mobile Endgeräte
LNB Typ	Universal Twin LNB
Teilnehmer	2x Legacy Ausgang
	1x Ethernet Ausgang (Cat 5e oder höher)
Gleichzeitige Programmwahl (SAT>IP)	8
Software / App	Elgato (Android und iOS)
	DVB Viewer (Windows)
Eingangsfrequenzband	10.7 - 12.75 GHz
Signalverstärkung	max. 33.7 dBi @ 12.7 GHz
LNB Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
IP Schutzklasse	IP 54
Temperaturbereich	-30° C bis +60° C
Stromversorgung	48 V +/- 10 %
Stromverbrauch	9 Watt (max. 12,95 Watt)
Abmessungen (L/B/H)	558 x 328 x 58 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	Selfsat Flachantenne SAT>IP
	Mast- und Balkonhalterung
	PoE Adapter
	Schraubensatz
	Werkzeug

Leistungsmerkmale

- Mit der SAT>IP Flachantenne können alle frei empfangbaren Programme auf mobile Endgaräte oder Notebooks gestreamt werden (max. 8 Endgeräte).
- Die SAT>IP Signale werden an einen Internet-Router geleitet, der die Signale per LAN oder WLAN an die Endgeräte weiterleitet. Der Router muss den Wireless Standard 801.11ac unterstützen, um optimale Bildqualität zu gewährleisten.
- Die Antenne bietet neben der SAT>IP Funktion auch zwei weitere Universal Ausgänge, die direkt mit einem Receiver verbunden werden können.
- Die Flachantenne ist die ideale Lösung um platzsparend und unauffällig Satellitenfernsehen zu empfangen. Die flache, kompakte und leicht zu montierende Bauweise macht die Flachantenne (fast) unsichtbar.

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer
Tel. +49 (0) 9771 / 63 567-100 | Fax. +49 (0) 9771 / 63 567-144 | Email: info@megasat-werke.de | Internet: www.megasat.tv

3 700433 836005

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.